



Motore - Engine		Generatore - Generator	
Potenza <i>Power</i>	6,5	Carica batteria <i>Charging battery voltage</i>	12 V
Aviamento <i>Start system</i>	manuale <i>recoil</i>	Amperaggio <i>Current</i>	8,3 A
Cilindrata <i>Displacement</i>	196 cc	Frequenza <i>Frequency</i>	50 Hz.
Tipo carburante <i>Fuel</i>	benzina <i>gasoline</i>	Tensione <i>Voltage</i>	230 Volt
Capacità serbatoio <i>Tank capacity</i>	15 lt	Potenza uso continuo <i>Continuous duty power</i>	2 kW
Rumorosità <i>Noise ≤7m dB(A)</i>	68	Potenza max <i>Max. power</i>	2,2 kW
Servizio continuo orario <i>Continuous duty running time</i>	12 h	Dimensioni <i>Dimensions</i>	L = 590 P = 475 H = 460
OHV25°, monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi <i>OHV25°, single cylinder, forced air cooling, 4-stroke</i>		Peso <i>Weight</i>	45 Kg

Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Aviamento con autoavvolgente. Quadro di comando con 2 prese monofasi e con caricabatteria 12 volt.

Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil starter. Control panel with 2 single phase plugs and 12 volt battery-charger.